

MOTOTRBO™ SLR 5500 REPEATER



Für mehr Erfolg in Ihrem Unternehmen sind Sie auf verlässliche Sprach- und Datenkommunikation angewiesen, welche Sie bei Ihren verschiedenen Betriebsvorgängen nicht im Stich lässt. Der MOTOTRBO SLR-5500 Repeater ist hochleistungsfähig und bietet einen extrem verlässlichen Funkgerät-Service mit allen Funktionen, die Sie zur Vernetzung Ihres Arbeitsplatzes brauchen.

Angesichts seiner schlanken Abmessungen und seines geringen Stromverbrauches kann der Repeater mit günstigen Betriebskosten punkten. Und dank neuester technologischer Innovationen stellt er die nächste Generation von Repeatern dar.

MOTOTRBO verbindet Wandlungsfähigkeit mit Leistung und vereint die beste Funkgerät-Technologie mit der neuesten digitalen Technik. Die nahtlose Verbindung von Sprach- und Datendiensten, leicht zu handhabende erweiterte Eigenschaften sowie eine gesteigerte Leistungsfähigkeit erfüllen Ihre kommunikativen Anforderungen - von der Fabrikhalle bis in den Außendienst.

Sie brauchen ein unkompliziertes, konventionelles Einzelstandortsystem oder möchten von den leistungsstarken Bündelfunkfähigkeiten von Capacity Plus, Linked Capacity Plus oder Connect Plus profitieren? Mit dem SLR 5500 können Ihre Mitarbeiter die volle Leistung von Funkgeräten genießen. Dieser arbeitet sowohl als analoger Repeater (konventionell oder MPT 1327), oder als Kombi-Modell als analoger/digitaler Repeater während der Umstellung Ihres veralteten analogen Systems.



NÄCHSTE GENERATION MOTOTRBO-REPEATER

Der SLR 5500 steht für wegweisende Innovationen im Bereich Design und Technologie. Auf der Grundlage reichhaltiger Erfahrung, Kunden-Feedback und dank technischer Neuerungen bietet das Gerät herausragende Leistungen und Effizienz für Ihr professionelles Funksystem. Optimale Zuverlässigkeit und raffinierte Details wie ein integriertes Akku-Lagegerät machen den SLR 5500 zu einem Vorreiter der nächsten Generation von Repeatern.

HOCHLEISTUNGSFÄHIG

Der SLR 5500 wurde dazu entwickelt, Ihnen jederzeit einen verlässlichen Betrieb zu garantieren, und das auch bei ununterbrochener Sendeleistung von 50 W. Zur Gewährleistung der strikten Qualitätsanforderungen wurde das hochwertige Design dem beschleunigten Lebensdauertestprogramm von Motorola Solutions (ALT) unterzogen.

Damit das Gerät auf Ihrem gesamten Betriebsgelände eine verlässliche Abdeckung bietet, wurde es mit dem neuesten Receiver-Design mit hoher Empfindlichkeit und verbessertem Noise Blocking ausgestattet. Verbunden mit 50 W Ausgangsleistung und digitaler Fehlerkorrektur erhalten Sie eine klare Sprachqualität, selbst unter den widrigsten Bedingungen.

Das SLR 5500 verfügt über alle MOTOTRBO-Funktionsmerkmale und ist kompatibel mit allen MOTOTRBO-Systemarchitekturen: Single Site Conventional, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus und Connect Plus. Die IP-Schnittstelle ermöglicht Ihnen die Einbindung von Anwendungen und Konsolen in Ihrem System.

HOCHEFFIZIENT

Dank der neuesten HF-Technologie bietet der SLR 5500 eine außergewöhnlich gute Energieeffizienz. Zusammen mit seiner platzsparenden Höhe von 1 HE und geringer Wärmeabgabe sorgt er zudem für äußerst niedrige Betriebskosten.

Das Gerät stellt nur geringe Serviceanforderungen mit austauschbaren Leistungsverstärker-, Stromversorgungs- und Modemmodulen. Ein frontseitiger USB-Anschluss erleichtert die Konfiguration und optionale Zubehörteile ermöglichen die Fernbedienung des Gerätes. Integrierte Funktionen wie ein 3A-Akkuladegerät, externe Alarmausgänge sowie ein zusätzlicher Stromausgang vereinfachen die Einrichtung vor Ort.

Die Regelgarantiezeit beträgt 2 Jahre und kann mit "Service from the Start" sogar noch verlängert werden: das Programm bietet einen vollständigen Service zum Schutz Ihrer Hardware-Investitionen mit priorisiertem professionellen Reparaturservice, technischem Initiativesupport, Software-Aktualisierungen u.v.m.

ZUKUNFTSSICHER

Um Ihren wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, erarbeitet Motorola Solutions immer ausgereifere Kommunikationslösungen. Aus diesem Grund wurde der SLR 5500 dazu entwickelt, auch in Zukunft diesen Ansprüchen zu genügen. Verglichen mit der ersten Generation an Repeatern verfügt der SLR 5500 über 10x mehr Prozessorleistung, 15x mehr Speicherplatz und 125x mehr Datenspeicher. Sollten Sie in Zukunft noch mehr Funktionalität benötigen, können dank seiner cleveren Bauweise sogar noch Erweiterungsmodule hinzugefügt werden.

MOTOTRBO SLR 5500

Herausragende Leistung, hohe Zuverlässigkeit und cleveres Design, verpackt in einer schlanken, kleinen Einheit – der SLR 5500 Repeater ist das Herzstück eines professionellen MOTOTRBO-Funksystems. Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren nächstgelegenen Motorola Solutions-Vertriebspartner vor Ort.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

	UKW	UHF
Frequenzbereich	136 - 174 MHz	400 - 470 MHz
Kanalkapazität	64	
HF-Ausgangsleistung	1 - 50 W	
Abmessungen (H x B x L)	44 x 483 x 370 mm	
Gewicht	8,6 kg	
Eingangsspannung (AC)	100 - 240 Vac, 47 - 63 Hz	
Strom (Standby), 110 / 240 V	0,18 / 0,25 A	
Strom (Senden), 110 / 240 V	1,5 / 0,9 A	
Eingangsspannung (DC)	11,0 - 14,4 Vdc	
Strom (Standby)	0,7 A	
Strom (Senden)	9,5 A	
Betriebstemperaturbereich	- 30 bis +60 °C	
Feuchtigkeit	°RH von 95 %, nicht kondensierend bei 50 °C	
Max. Einschaltdauer	100%	
FCC-Zulassungsnr.	ABZ99FT3094	ABZ99FT4096
IC-Zulassungsnr.	109AB-99FT3094	109AB-99FT4096
Digital-Vocoder-Typ	AMBE+2™	
Leistung Akkuladegerät	12 V, 3 A	
Anschlussmöglichkeiten	Tx (N-Buchse), Rx (BNC-Buchse), USB A, 2 x Ethernet	
Unterstützte Systemtypen	Digital Conventional, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus Analyse Conventional, MPT 1327	

EMPFÄNGER

	UKW	UHF
Frequenzbereich	136 - 174 MHz	400 - 470 MHz
Kanalabstand	12,5 / 20 / 25 kHz	
Frequenzstabilität	0,5 ppm	
Empfindlichkeit, 12 dB SINAD	0,22 µV	
Empfindlichkeit, 5 % BER	0,22 µV	
Nachbarkanalunterdrückung (TIA603D), 12,5/20/25 kHz	55 / 83 / 83 dB	55 / 80 / 80 dB
Nachbarkanalunterdrückung (TIA603), 12,5/20/25 kHz	68 / 83 / 83 dB	68 / 80 / 80 dB
Nachbarkanalunterdrückung (ETSI), 12,5/20/25 kHz	63 / 70 / 70 dB	
Intermodulationsunterdrückung (TIA603D/ETSI)	82 / 73 dB	
Störsignalunterdrückung (TIA603D/ETSI)	95 / 90 dB	
Klirrfaktor	< 1 %	
Geräuschspannungsabstand, 12,5/20/25 kHz	50 / 45 / 45 dB	

SENDER

	UKW	UHF
Frequenzbereich	136 - 174 MHz	400 - 470 MHz
HF-Ausgangsleistung	1 - 50 W	
Max. Einschaltdauer	100 %	
Kanalabstand	12,5 / 20 / 25 kHz	
Frequenzstabilität	0,5 ppm	
Intermodulationsdämpfung	40 dB	
Nachbarkanalleistung (TIA603D), 12,5/20/25 kHz	-62 / -78 / -78 dB	
Nachbarkanalleistung (ETSI), 12,5/20/25 kHz	-78 / -62 dB	
Störaussendungen	- 36 dBm < 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz	
Modulationsgenauigkeit (4FSK)	FSK Error 5 %, FSK Magnitude 1 %	
Tonfrequenzbereich	TIA603D	
Klirrfaktor	< 1 %	
FM-Geräuschspannungsabstand, 12,5/20/25 kHz	45 / 50 dB	
Frequenzhub, 12,5/20/25 kHz	± 5,0 / ± 4,0 / ± 2,5 kHz	



Für mehr Informationen darüber, wie Sie effizienter und vernetzter arbeiten können besuchen Sie www.motorolasolutions.com/mototrbo oder kontaktieren Sie Ihren nächstgelegenen Motorola Fachmann oder autorisierten Motorola Partner vor Ort unter www.motorolasolutions.com/contactus

Verfügbarkeit unterliegt den geltenden Gesetzen und Verordnungen des jeweiligen Landes. Alle genannten technischen Daten sind, falls nicht anders angegeben, typische Werte. Änderungen vorbehalten.

Motorola Solutions Germany GmbH, Am Borsigturm 130, 13507 Berlin, Deutschland.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Motorola Trademark Holdings LLC und ihre Verwendung ist lizenzgeschützt. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2019 Motorola Solutions Inc. Alle Rechte vorbehalten. (05/19)