

## Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (silber)

Art.-Nr. FUMK50020S



- Kompakte und diskrete Bauform
- Detektiert zuverlässig das Öffnen von Fenstern und Türen
- Sabotageüberwachung

### Dezente und sichere Absicherung von Fenstern und Türen

Der Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder ist besonders klein und unauffällig. Er besteht aus einem Melder und einem Magnet. Diese werden parallel zueinander am beweglichen Teil von Fenster oder Tür sowie am Fenster- bzw. Türrahmen angebracht. Der Melder löst aus, sobald sich der Abstand zwischen den beiden Kontaktstellen durch ein Öffnen von Fenster oder Tür vergrößert und meldet den Vorfall an die Alarmzentrale. Der Secvest Mini Funk-Öffnungsmelder ist in den Farben weiß, braun und silber erhältlich.



# Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (silber)

Art.-Nr. FUMK50020S

## Technische Daten

Batterie - Typ	3,6 V Lithium 1/2 AA
Batterie - max. Batterielebensdauer	3Jahr(e)
Breite	28mm
Bruttogewicht	0,09kg
Detektionsverfahren	Magnetschalter
Funkfrequenz	868,6625MHz
Funkleistung	10mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	42mm
Länge	18mm
Max. Betriebstemperatur	55°C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	-10°C

Modulation	FM
Montageort	Fenster, Türen
Nettogewicht	0,06kg
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Reed-Kontakt
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3,6V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Statusanzeige	Ja
Umweltklasse	I
VdS Klasse	ohne

